



# ST-160BE/SE-18A 單機型藍芽樓層控制器



- 透過藍芽APP管理機器參數與使用者樓層權限，讓管理更加方便迅速。
- 與SE-18A控制器連結可控制18個樓層分層控制。
- 最多可串連3台SE-18A達到54個樓層管制。
- 每張卡片可輸入多個樓層，APP可儲存卡片清單。
- SE-18A也具有全開功能方便維修或前端感應機故障時使用。

## 規格

### ST-160BE 規格

電源	DC 12V ±15%
電流	待機時:150mA 動作時:180mA ±5%
外盒	PC防火材質
感應頻率	13.56MHz
開門模式	1.感應開門 2.手機設定模式下開門
開門時間	00~254 秒 / 255秒為常態(開關模式)
手機版本	支援Android 8.0以上 / IOS 10以上
卡片容量	2000(張)
歷史記錄	可儲存保留最後100筆
時段	×
電腦連線	×
副讀頭	×
輸入點	1.按鈕開門 2. 門偵測
輸出點	1.開門接點(relay接點) 2.警報輸出
操作模式	手機設定後可單機運作
鍵盤	×
尺寸	90(L) × 60(W) × 22(H) (mm)
重量	150g (含包裝)

### SE-18A 規格

電源	DC 12V ±15%
消耗電流	250mA ±5%
輸出接點	3A@DC12V
尺寸	210 (L) x 145(W) x 50 (H) (mm)
重量	800g (含包裝)

## 型號說明

- ST-160BEM : 13.56MHz, Mifare 散號格式
- ST-160BEMX : 13.56MHz, Mifare SOCA 二代連號格式

## 架構圖

