



ST-110/120/710/720/910/920 純讀頭系列



- 防水型感應式讀卡機，可直接安裝於戶外。
- 狀態LED具有紅綠雙色指示，內含維庚訊號輸出，具有橘色LED可供使用者控制，感應正確有BEEP聲響提示。
- 當讀卡機被拔開時有乾接點訊號輸出，可供外接防盜主機。
- 採用塑鋼強化外殼，顏色有乳白及深灰兩色。
- 不同外型、功能可依各種環境應用。
 - ST-100系列外型輕薄，無任何外露螺絲，特殊上蓋設計外型美觀。
 - ST-700系列具門鈴功能，僅需6CM寬度既可安裝。
 - ST-900系列細長型外觀，符合43mm門框。

型號說明

【SL-100系列】

ST-110ER. ST-120ER :125KHz, EM 通用格式
 ST-110ERF. ST-120ERF:125KHz, SOCA 連號格式
 ST-110MR. ST-120MR:13.56MHz, Mifare 散號格式
 ST-110MRF. ST-120MRF:13.56MHz, Mifare SOCA 連號格式

【SL-700系列】

ST-710ER. ST-720ER :125KHz, EM 通用格式
 ST-710ERF. ST-720ERF:125KHz, SOCA 連號格式
 ST-710MR. ST-720MR:13.56MHz, Mifare 散號格式
 ST-710MRF. ST-720MRF:13.56MHz, Mifare SOCA 連號格式

【SL-900系列】

ST-910ER. ST-920ER :125KHz, EM 通用格式
 ST-910ERF. ST-920ERF:125KHz, SOCA 連號格式
 ST-910MR. ST-920MR:13.56MHz, Mifare 散號格式
 ST-910MRF. ST-920MRF:13.56MHz, Mifare SOCA 連號格式

規格

型號	ST-110	ST-120	ST-710	ST-720	ST-910	ST-920
門鈴接點	×	×	有	有	×	×
鍵盤	×	3X4. 12顆不鏽鋼按鍵	×	2X6. 12顆耐用按鍵	×	2X6. 12顆耐用按鍵
鍵盤訊號	×	8 bit	×	8 bit	×	8 bit
尺寸	107(長) X 80(寬) X 18(高)mm		130(長) X 60(寬) X 25(高)mm		135(長) X 43(寬) X 25(高)mm	
電流	待機90mA/動作120mA		待機60mA/動作90mA		待機60mA/動作90mA	
輸出點	防破壞輸出		防破壞輸出、門鈴接點輸出		防破壞輸出	
電源	DC 12V ±15%					
外殼	PC防火材質					
輸出格式	Wiegand 26 或 34 bits (可調)					
頻率	125KHz 或 13.56MHz					