



ST-11R/12R Wiegand 讀頭



- 防水型感應式讀卡機,可直接安裝於戶外。
- 使用者可控制指示燈及蜂鳴器。
- 感應正確時有Beep聲同時橘色LED燈亮起。
- 當讀卡機被拔開時有乾接點訊號輸出,可供外接防盜主機。
- 採用PC強化外殼。
- ST-11無按鍵;ST-12有按鍵觸碰式面板。

型號說明

- ST-11RM : 13.56MHz, Mifare 散號格式。
- ST-11RMX : 13.56MHz, Mifare SOCA三代連號格式。
- ST-12RM : 13.56MHz, Mifare 散號格式。
- ST-12RMX : 13.56MHz, Mifare SOCA三代連號格式。

規格

型號	ST-11R	ST-12R
觸碰面板	無鍵盤	有鍵盤
電源	DC 12V ±15%	
電流	待機90mA, 動作120mA	
輸出點	防破壞輸出、門鈴接點輸出、開門接點輸出	
輸入點	綠燈控制、蜂鳴器聲響控制、維庚(wiegand)位元選擇	
輸出格式	Wiegand 26 或 34 bits (可調)	
頻率	13.56MHz	
外殼	PC防火材質	
重量	150克	

尺寸與面板說明

